

LongView 1000R Extender



Mithilfe eines zusätzlichen LV1000R-Receiver kann ein zweiter Benutzer in bis zu 300 m Entfernung zu Ihrem LV1000P- oder LV1000U-System hinzugefügt werden. Dieser wird einfach über ein UTP-Kabel vom LV1000R zum Spare-Port am Receiver in Ihr LV1000P/U-System integriert. Der zweite User kann nun genauso wie der erste auf alle angeschlossenen Rechner zugreifen und von denselben Funktionen und Vorzügen des Systems, wie z. B. der speziellen Autotuning-Funktion, profitieren.

Features and Benefits

- Ermöglicht den Anschluss eines zweiten Benutzers in bis zu 300 m Entfernung
- Automatische Kompensation von Videosignal-Verzerrungen sorgt für klare Bildschirmdarstellung in bis zu 300 Metern Entfernung
- Anschluss an USB- und PS/2-Rechner
- Anschluss an Legacy Sun-Computer über AMIQDM-VSN-Transmitter
- Unterstützung von PS/2- und USB-Tastatur und -Maus an der Benutzerstation
- Das OSD bietet einfache Konfigurationen und Systeminformationen
- Vereinfachte Installation sowie Standortänderung durch nur eine einzige Kabelverbindung zum Benutzer
- Mithilfe eines zusätzlichen Receivers wird die Verbindung zu einem zweiten Benutzer in bis zu 300 m Entfernung unterstützt.
- Diverse Befestigungsoptionen sorgen für eine einfache Installation und mehr Übersicht und Komfort am Arbeitsplatz

Abmessungen und Gewicht	Höhe	27 mm
	Breite	210 mm
	Tiefe	193 mm
	Gewicht	1 Kg
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
	Lagertemperatur	-20 °C bis 50 °C
Stromversorgung	Spannung des Receivers	100 bis 240 V AC
	Spannung des Transmitters	n/v
	Frequenz	50 bis 60 Hz
Unterstützte Hardware	Computer	n/v
	Multimedia	Lautsprecher & Mikrofon
	Peripheriegeräte	PS/2 & USB
	Serielle Geräte	RS232 – 34.800 Baud
Zulassungen	Zulassungsbehörde	EN55022 Class A, EN55024, EN1000-3-2, EN6100-3-3, EN60950, FCC 47CFR Part 15 Class A, CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, FCC 15 Class A, UL 60950 third edition, VCCI Class A.

